

ОКП 428691

Сделано в России
410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 101

ЧАСЫ
"ЭЛЕКТРОНИКА 7-06М-21"
Руководство по эксплуатации



АЮ 17

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Часы цифровые электронные подвесные "Электроника 7-06М-21" (ЧЦЭ) предназначены для формирования и отображения в семисегментном 6м разрядном коде времени и температуры.

Информацию на часах можно устанавливать при помощи пульта дистанционного управления.

Часы являются электронным прибором точного времени, рассчитанным на многолетнюю эксплуатацию и требуют бережного обращения, и не требуют специального ухода.

Часы в зависимости от значений суточного хода изготавливают 2-х классов.

Питание часов осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22)В, частотой (50±1) Гц.

Питание резерва осуществляется от элементов питания 316.

По климатическим воздействием часы относятся к группе 3 по ГОСТ 22261.

Предприятие - изготовитель постоянно совершенствует часы, в связи с чем в настоящем руководстве могут быть не отображены отдельные изменения, не связанные непосредственно с эксплуатацией часов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.**2.1 Параметры при поставке, эксплуатации и хранении.**

Наименование параметра	Норма
1. Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды от 5°C до 40°C, % не более.	80
2. Потребляемая мощность от электрической сети, ВА не более.	65
3. Ток, потребления часов от резервного источника питания, мА, не более.	1,0
4. Расстояние функционирования часов от пульта дистанционного управления, м, не менее.	5
5. Масса часов, кг, не более.	63
6. Габаритные размеры, мм, не более.	870x230x90

2.2. Часы сохраняют работоспособность при значениях температур от минус 5°C до 50°C.

2.3. В часах предусмотрена возможность автоматического включения резервного источника питания напряжением (6±0,5)В при кратковременном отключении электрической сети. При работе часов от резервного источника питания индикация отключается.

2.4. Табло часов отображает значение текущего времени суток от 00 ч. 00 мин. до 23 ч. 59 мин. в цифровом виде, секундный ритм знаком "точка" и значение температуры от минус 50°C до 50°C на расстоянии считывания до 50 м.

2.5. Ход часов за сутки при температуре окружающей среды (20±5°C) для часов класса А не более ±0,8 с, а для часов класса Б не более ±2с., в рабочем интервале температур (5-40)°C для часов класса А не более ±5 с, а для часов класса Б не более ±10 с.

2.6. Смена отображения информации о времени и температуре на табло часов происходит через каждые 8 с при подключенном датчике температуры, при отсутствии датчика часы постоянно отображают время.

2.7. Диапазон отображаемой температуры от минус 50°C до 50°C погрешность отображения ±2°C.

2.8. Эксплуатация часов при напряжении, отличающимся от (220±22)В, приводит к преждевременному выходу из строя (потери яркости свечения индикатора).

2.9. Содержание драгоценных металлов:

золото не более 0,04 г
серебро не более 0,23 г

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Часы "Электроника 7-06М-21	- 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
3. Элементы питания 316	- 4 шт.
4. Датчик температуры типа ДТ-2	- 1 шт.
5. Пульт дистанционного управления	- 1 шт.
6. Запасные детали : Предохранитель ВП1 0,5А	- 1 шт.
7. Упаковочная тара	- 1 шт.

Примечание: Допускается поставка часов внутри страны без элементов питания.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Элементы питания, находящиеся под напряжением питающей сети - 220В, имеют двойную изоляцию. Часы безопасны при эксплуатации в любых условиях.

4.2. Замену предохранителей производить только при отключении часов от питающей сети - 220В.

4.3. Часы запрещается подвергать воздействию капель и брызг.

4.4. Часы по требованиям безопасности относятся к аппаратам II класса по ГОСТ 12.2.006.87.

4.5. По устойчивости к электромагнитным помехам часы относятся к I группе по ГОСТ Р 50839-95, по промышленным радиопомехам - к классу Б по ГОСТ Р 51318.22-99.

Часы имеют сертификат соответствия
№ РОСС RU АЮ 17 В06008 с 21.07.2004 г. по 20.07.2007 г.
номер и срок действия сертификата

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Порядок включения часов.

Извлеките часы из упаковки.

После хранения в холодном помещении или транспортировки в зимних условиях часы должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 3 ч.

Установите в отсек корпуса часов элементы 316 в соответствии с обозначением полярности и закройте отсек крышкой.

В технологический разъем (приложение, поз. 10) вставьте вилку шнура датчика температуры и включите часы в сеть, при этом на индикаторном табло высвечивается либо произвольная информация о времени и на индикаторе секунд с интервалом в 1 с высвечивается знак "точка", либо произвольная информация о температуре.

Достоверным является третье показание и последующие. При отключенном датчике часы постоянно будут показывать время.

В момент индикации времени установите необходимое показание времени нажатием кнопки "Мин" и "Час" (приложение поз.6 и 7). Кнопки "Мин" и "Час" необходимо держать в нажатом состоянии до необходимого показания. Смена показаний происходит через 0,5 с.

5.2. Пуск и корректировка часов по радиосигналам проверки точного времени.

До начала шестого сигнала проверки времени нажмите кнопку "Пуск/сброс" (приложение, поз. 8) при этом останавливается ход часов, о чем свидетельствует постоянное высвечивание знака "точка", а показания разряда минут устанавливается в "00". В момент начала шестого сигнала проверки времени отпустите кнопку "Пуск/сброс". Таким образом запустите часы синхронно с сигналом проверки времени.

Кнопкой "Час" установите показания разряда часов, соответствующее текущему.

Установка (или перевод) показания часов и минут не ведет к нарушению синхронности отсчета времени с момента запуска часов по сигналам проверки времени и может выполняться в любое время и не однократно.

Примечание: Установить время можно также по любому другому источнику информации о времени.

Для пуска часов после перевода показаний разряда минут кнопкой "Мин" необходимо одновременно нажать и отпустить кнопку "Пуск/сброс".

5.3. Пуск и корректировка часов по радиосигналам проверки точности времени при помощи пульта дистанционного управления:


- встать на расстоянии не более 5 метров от часов,
- направить на часы пульт дистанционного управления,
- до начала шестого сигнала проверки нажмите кнопку "Сброс" на пульте - в разряде минут появляется показание "00", мигание разделительной точки прекращается,
- отпустите кнопку "Сброс",
- в момент начала шестого сигнала проверки времени нажмите и отпустите кнопку "Пуск" - Вы запустите часы синхронно с сигналом точного времени,
- кнопкой "Час" установите в разрядах часов показания, соответствующее времени.

Уважаемый потребитель!


В данной модификации часов, выполненных на базе часов «Электроника 7-06М-17», введена индикация единиц и десятков секунд.

Приложение

Общий вид



Вид сзади



1. Разряд десятков часов и знака "—" температуры
2. Разряд единиц часов и десятков градусов
3. Индикация секундного ритма
4. Разряд десятков минут и единиц градусов
5. Разряд единиц минут и символа "°"—градусы
6. Кнопка установки минут
7. Кнопка установки часов
8. Кнопка "Пуск/сброс"
9. Предохранитель
10. Разъем для подключения датчика температуры
11. Место крепления часов к стене
12. Батарейный отсек (крышка снята)
13. Место установки элементов питания "316"
14. Крышка
15. Шнур питания 220В
16. Этикетка — заводской N и класс часов

Корешок отрывного талона № 1 на гарантийный ремонт

Талон изъят.....

Адрес предприятия-изготовителя.....

Мастер.....

(подпись или штамп)

Линия отреза

Действителен по заполнении
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1
НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Часы "Электроника 7-06М-21"

Индивидуальный номеркласс.....5.....

Дата выпуска, месяц, год

Штамп ОТК

изготовителя



(подпись)

ЗАО НПП "Рефлектр"

410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 101

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи

(число, месяц, год)

Продавец

(подпись или штамп)

Штамп магазина

Корешок отрывного талона № 2 на гарантийный ремонт

Талон изъят.....

Адрес предприятия-изготовителя.....

Мастер.....

(подпись или штамп)

Линия отреза

Действителен по заполнении
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2
НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Часы "Электроника 7-06М-21"

Индивидуальный номеркласс.....5.....

Дата выпуска, месяц, год

Штамп ОТК

изготовителя



(подпись)

ЗАО НПП "Рефлектр"

410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 101

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи

(число, месяц, год)

Продавец

(подпись или штамп)

Штамп магазина

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ОТРЫВНОГО ТАЛОНА

Действителен по заполнении

Регистрационный номер часов _____

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме
замененной детали или узла. Место и характер дефектов:

Дата ремонта _____

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца часов, подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города

Требуйте при изъятии талона заполнения корешка
Заполняется ремонтным предприятием-изготовителем

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ОТРЫВНОГО ТАЛОНА

Действителен по заполнении

Регистрационный номер часов _____

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме
замененной детали или узла. Место и характер дефектов:

Дата ремонта _____

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца часов, подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города

Требуйте при изъятии талона заполнения корешка
Заполняется ремонтным предприятием-изготовителем

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества часов требованиям технических условий 12МО.081.107ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения и эксплуатации приведенных в настоящем руководстве.

9.2. Гарантийный срок 24 месяца с даты розничной продажи.
При отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется с даты выпуска часов предприятием-изготовителем.
Срок службы часов -10 лет.

9.3. При выходе часов из строя в течение гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт на предприятии-изготовителе.

9.4. При выходе часов из строя они высылаются на предприятие-изготовитель с настоящим руководством по эксплуатации и гарантийными талонами, в упаковке обеспечивающей их сохранность и целостность пломб.

9.5. При отправке часов на предприятие-изготовитель, потребитель должен кратко описать причину, по которой они отправлены.

9.6. Транспортные расходы, связанные с пересылкой часов на ремонт в течение гарантийного срока, оплачивает предприятие-изготовитель при предъявлении почтовой квитанции потребителем.

9.7. При нарушении целостности пломб или корпуса часов, а также ремонт по истечении гарантийного срока оплачивает потребитель.

9.8. Гарантийные сроки часов, поставляемых на экспорт, устанавливается контрактом (заказ-нарядом).

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При покупке часов проверьте их работоспособность, сохранность пломб и убедитесь, что в гарантийном и отрывных талонах проставлены штампы магазина, разборчивая подпись продавца и дата продажи.

Отрывные талоны вырезаются работниками ремонтного предприятия только после того, как ремонт фактически выполнен. При этом на каждый ремонт вырезается только один талон. В случае отсутствия гарантийного талона претензии к качеству часов изготовитель не принимает.

При утере гарантийный талон не возобновляется.



ОКП 428691




АЮ 17

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН к часам

Гарантия распространяется только на территории России.

1. Часы "Электроника 7-06М-21" индивидуальный номер 017 КИБ соответствуют техническим условиям 12МО.081.107ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Дата приемки 11 04
число, месяц, год



Штамп ОТК
изготовителя

подпись лица, ответственного за приемку

Перепроверка
произведена _____

дата

Штамп ОТК
изготовителя

подпись лица, ответственного за приемку

Цена договорная

Адрес для предъявления претензии по качеству:
ЗАО НПФ "Рефлектр"
410033, г. Саратов, Пр-т 50 лет Октября, 101

2. Часы проданы _____

дата продажи (год, месяц, число)

Штамп магазина _____

разборчивая подпись или штамп продавца